

## Comfort 260 SPEED



+ 2 émetteurs portables à 2 canaux



Avec rail



# L'automatisme standard

L'opérateur Comfort 260 SPEED possède tout ce dont a besoin une porte de garage standard. Pour les portes avec un poids allant jusqu'à 90 kg.



## Technologie radio **bi-linked**

Tous les automatismes sont équipés de nos émetteurs radio **bi-linked** pour une véritable sécurité grâce au cryptage 128 bits et au code tournant.



## Fonction speed

La fonction speed déplace votre porte à une vitesse maximale aussi bien dans le sens ouverture que fermeture. Cela signifie pour vous : moins de temps d'attente dans votre voiture, moins de perte de chaleur dans votre garage, davantage de sécurité au niveau des entrées de garage très fréquentées.



## Technologie blueline

Grâce à la technologie blueline, la consommation énergétique de l'automatisme est proche de zéro lorsqu'il n'est pas en marche. Les coûts d'électricité annuels ne s'élèvent qu'à seulement 2 € environ.



## L'aération

Il est possible de programmer votre automatisme afin de déplacer votre porte jusqu'à une position d'aération par simple pression sur un bouton.

### Caractéristiques électriques

Tension nominale : 230 / 260 V  
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz  
Absorption de courant : 1,1 A  
Consommation en fonctionnement : 0,25 kW  
Consommation en veille :  $\pm 4$  W  
Régime de fonctionnement (durée d'enclenchement) : KB 2 min.  
Tension du circuit de commande : 24 V DC  
Protection groupe moteur : IP 20  
Classe de protection : II

### Caractéristiques mécaniques

Force en traction et poussée max. : 650 N  
Vitesse de déplacement max. : 220 mm/s  
Temps d'ouverture :  $\pm 9,5$  s

### Caractéristiques d'environnement

Poids (groupe moteur) : 3,235 kg  
Niveau de pression acoustique : < 70 dB

### Domaine d'application

Portes sectionnelles à double paroi :  
Largeur de porte max. : 3000 mm  
Poids de porte max. : 90 kg

Cycles max. d'ouvertures / jours : 16